



CTIPCシリーズ IPネットワークカメラ

CTIPC620C 設定マニュアル

<https://jp.ctronics.com>

## スマホアプリ:

以下のQRコードを読み取ってダウンロードしてください。あるいは弊社のホームページで最新バージョンをダウンロードしてください。



## パソコンソフト:

<https://jp.ctrronics.com>

弊社のホームページでダウンロードしてください。



The screenshot shows the Ctronics website navigation menu with '専用アプリのダウンロード' (Download dedicated apps) highlighted. Below, a list of software items is displayed with 'ダウンロード' (Download) buttons highlighted for each item.

Item Name	Date	Action
専用アプリのダウンロード		
パソコン用アプリ HIP2P (Windows)	Apr 26, 2021	Download
MAC用アプリ HIP2P	Apr 26, 2021	Download
スマホ用アプリ Ctronics	Apr 26, 2021	Download
カメラのPアドレスの検索ツール	May 4, 2021	Download
カメラの録画ファイルを再生するプレーヤー	May 4, 2021	Download
フォーマットコンバーター	May 4, 2021	Download
Ctronics カメラ詳しい設定方法について (スマホアプリ Ctronics とパソコンアプリ HIP2P のマニュアル)		
Ctronics カメラ 詳しいマニュアル	Dec 16, 2020	Download
CTPC-295C-IP 30倍光学ズーム監視カメラの視光制御、自動追跡機能の設定方法	Aug 11, 2020	Download

## 動体検知アラーム通知設定:

携帯電話で以下のQRコードをスキャンしたり、或いはQRコード下のリンクをクリックしたりして、「バックグラウンドでアプリの実行を許可する」動画をご覧ください。動画を参考して操作してください。



<https://youtu.be/8HwxfwX4yM>

(Androidスマホのみ適用する)

次は以下の写真の通り、アプリで動体検知をオンに設定してください。



## 1.自動追尾設定

まずカメラを監視したい位置に止まって、  
‘99’を入力して、‘設定’をクリックしてください。  
‘100’を入力して、‘呼び出し(調整)’をクリックしてく  
ださい。

こうすれば、監視範囲に人の動きを検知してから、カ  
メラが自動的に追跡します。被写体が消えると、追跡  
開始前の位置に戻ります。



追跡機能をオフにする方法: ‘103’を入力して、  
‘呼び出し(調整)’をクリックしてください。



## 2.プリセット位置とパトロール機能設定

この防犯カメラはパトロール機能、オートフォーカス機能を連動させた自動追尾機能を実現します。

下記画面で、1,2 3...を入力して、'設定'をクリックして、順に[ 初期位置 ]を設定してください。

[ 初期位置 1 ]を確認したい場合、'1'を入力して、'呼び出し(調整)'をクリックしてから、カメラが自動的に回転して、'1'の位置に向きます。



※ 各オートクルーズは最大30個のプリセット位置を設定できます。

以上でプリセットの設定は完了です。次にパトロールの設定を行います。

パトロールを設定する前に少なくとも3つのプリセットを設定しておく必要があります。

パトロール機能を利用すると、カメラは設定された位置とズーム倍数1、2、...に従って、オートフォーカスして、追尾します。アプリのライブ画面を手動でスライドすると、パトロールが終わります。

プリセット位置 1～30 : '98'を入力して、'呼び出し(調整)'をクリックしてください。

### 3.パトロールと自動追尾の設定

プリセットを設定した後で、予め設定した監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。

被写体が消えた後で、元の設定されたクルーズラインに従って、パトロールし続けます。

'102'を入力して、'調整'をクリックすれば、自動追尾機能とパトロール機能が同時に利用できます。

ご注意:自動追跡とパトロール機能をお使いになる時に、最初のパトロール(1から30のプリセット位置)のみがサポートされます。



‘103’を入力して、‘呼び出し(調整)’をクリックすれば、自動追尾機能とパトロール機能がオフになります。



## 4. プリセット位置を削除する

プリセット位置を削除する‘104’を入力して、‘呼び出し(調整)’をクリックして、すべてのプリセット位置を削除します。



## 5. 追尾ズーム機能をオフにする。

デバイスはヒューマンを検知すると追尾を始め、自動的にズームインをします。

リアルタイム映像と録画映像の画質がよりきれいになります。

この機能はデフォルトでオンになっています。

この機能が不要なら、プリセット位置に134を入力して呼び出し(調整) をクリックしてください。

